



LaserJet Managed

MFP E72500, E77800, E82500, E87600 Series

Ligar e desligar

⚠ CUIDADO: Para evitar danos à impressora, utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora.

📝 NOTA: Verifique se a fonte de alimentação é adequada para a classificação de tensão da impressora. A classificação de tensão está na etiqueta da impressora. A impressora utiliza 110-127 Vca ou 220-240 Vca e 50/60 Hz.

Uma etiqueta com a tensão da impressora está localizada na parte de trás da impressora.

Ligar a impressora

1. Conecte o cabo de alimentação que acompanha a impressora à porta de conexão no canto inferior direito da impressora.
2. Conecte o cabo de alimentação entre a impressora e uma tomada CA aterrada.
3. Mova o interruptor de alimentação na parte inferior direita da impressora para a posição Ligado e depois pressione e libere o botão Liga/Desliga na frente da impressora.

Gerenciar a alimentação

A impressora vem com recursos de gerenciamento que podem ajudar a reduzir o consumo e a economizar energia.

- As Configurações de Suspensão colocarão a impressora em um estado de consumo reduzido de energia se ele tiver ficado ocioso por um tempo específico. O tempo de espera para que o produto entre no modo de suspensão pode ser definido no painel de controle.

Definir as configurações de suspensão da impressora

1. Na tela Início no painel de controle da impressora, selecione [Configurações](#).
2. Abra os seguintes menus:
 - [Geral](#)
 - [Configurações de energia](#)
3. Selecione [Configurações de Suspensão](#) ou [Programação de Suspensão](#).
4. Selecione as opções apropriadas e conclua a configuração.

Desligar a impressora

Pressione e solte o botão Liga/Desliga na parte frontal da impressora e mova o interruptor de alimentação na parte inferior direita da impressora para a posição Desligado.

⚠ CUIDADO: Não desligue a impressora se um cartucho estiver faltando. A impressora poderá ser danificada.

Aparecerá uma mensagem de aviso no painel de controle se você tentar desligar a impressora quando um ou mais cartuchos estiverem faltando.